

IMAGEN: 	PRODUCTO		LEADS UNIVERSAL X 3 TIPO BROCHE
	MARCA		UNIMED
	REFERENCIA		HP3-90S
	REGISTRO SANITARIO		2019DM-0004316-R1
	RIESGO		IIA
USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico destinado a transmitir señales eléctricas del corazón a un monitor, para obtener datos de electrocardiografía del paciente.		
CARACTERÍSTICAS	Elemento para usar en paciente Adulto - pediátrico, se debe hacer desinfección, uso bajo vigilancia médica.		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
	Conector	Broche / Pin Sencillo Tipo DIN	
	Derivadas	3	
	Compatible con:	Bexen Cardio	Reanibex 700
		Biolight	M7000; M8500; M9500; Serie Q
		En vivo	101; 360SL; 450SL; 521A; Escort 100; Escort 101; Escort 102; Escort 2 Escort 300; PortaPak 1000; PortaPak 80; PortaPak 90; Prisma
		Ivy Biomédico	101; 7800; Monitor de disparo cardíaco 3150
		Newtech	NT3A
		Nihon Kohden	BSM-8301A; BSM-8302A; BSM-8500A; BSM-8502A; NT3B; OEC-6102 20226); OEC-7102A; OEC-8108A; TEC-5200A(s / n> 20421); TEC-7100
		PaceTech	MiniMax 4000CL; Minipack 300; Minipack 3000; Minipack 3100; Vitalr 2100; Vitalmax 2200; Vitalmax 4000; Vitalmax 4000 Modular; Vita 4100CL; Vitalmax 800 Plus
		Philips	43100A; 43110A; 43120A; 78352C; 78354C; 78834C; 862474 C3; Agil Agilent 50XM; CX50; EPIQ; Envisor; HD15; HeartStart MRx; Heartsta M1001A; M1002A; M1165A; M1166A; M1167A;M1175A; M1177A; M M1275A; M1276A; M1280A; M1722A; M1722B; M1723A; M1723B; M3001A; M4; M4735A; MP 20; MP 30; MP 50; MP 60; MP 70; SureSigns VM8; V24E; Viridia; 78352C; 78354C; 78834C; 862472
		Solaris	NT3C; NT3E; NT3F
		Spacelabs	400; 500; 600; 900; 90300; 90303B; 90308; 90408; 90425; 90428; 90432; 90470; 90600; 90700; 90701; 90721; 90724; PC de cabecera; TEK-414; TEK-511; TEK-512; TEK-514; TEK- 5214045
		Stryker> Medtronic> PhysioControl	Lifepak 6; VSM-1ESF
		Welch Allyn	242; Propaq Encore 206EL
		Philips	78352C; 78354C; 78834C; 862472
	Longitud del cable:	0.9M	
	Diámetro del cable	2.6mm	
	Peso:	75.2g	
	Autoclavable:	No	

	Temp. Operación:	5°C a 45°C
	Humedad operación:	0 a 80% No condensada
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU	
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada	
PRESENTACIÓN	Unidad.	
RECOMENDACIONES	<u>Mantenimiento:</u> - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Permita que el cable se seque antes de su uso. - No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70% - No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución. <u>Precauciones:</u> - Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración. - No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente. - Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura. - Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal. - Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.	